

## Switching Hub 3 uscite per caricabatterie SX



8059174955434

Codice **702909**  
Modello **SX-HUB**



Può essere gestito tramite App su sistemi Apple e Android, Cerca **AP charger 2.0** in App Store o Google Play.

**ATTENZIONE: SOLO QUANDO È COLLEGATO CON SX1**



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingresso	6V/12V/24V
Consumo a vuoto	<30mA
Corrente di carica massima per ciascuna uscita	10.0A
Temperatura di funzionamento	-20°C ~ 65°C
Temperatura di stoccaggio	-20°C ~ 85°C
Grado di protezione IP	IP65
Dimensioni	115x102.5x19.2mm
Peso	83g

### ACCESSORI OPZIONALI

Cavo con pinze coccodrillo per caricabatterie SX

Codice prodotto: 708026  
Modello prodotto: CABLE1-SX



Cavo con occhielli per caricabatterie SX

Codice prodotto: 708034  
Modello prodotto: CABLE2-SX



## CONTROLLO TRAMITE APP



- Lo switching HUB SX-HUB può essere gestito tramite App su sistemi Apple iOS 8.0 o successivi e sistemi Android 4.4 o successivi.
- Per installare la App cercare "AP charger 2.0" in App Store o Google Play.

### Utilizzo della App

- Selezionare il caricabatteria che si vuole controllare tramite la App nell'elenco dei dispositivi registrati.
- Tra le funzionalità di controllo del caricabatteria vengono messe a disposizione anche quelle per controllare SX-HUB.
- Le modalità di controllo di SX-HUB sono: tempo di carica per ciascuna uscita, attivazione automatica delle uscite in modo sequenziale o ciclico, modalità di carica di ciascuna uscita.

