

Inverter Onda Modificata 12V 1500W



8055323216630

Codice **912150**

Modello **IRS1500-12**

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Cavi connessione batteria



Cavo connessione morsetto di terra



ACCESSORIO OPTIONAL

912005 RC12V-S
Controllo remoto con cavo da 6 metri
per Inverter Onda Modificata 12V DC



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione d'ingresso	11-15V DC
Tensione d'uscita	230V AC \pm 10%, 50Hz \pm 0.5Hz
Uscita USB	5V DC, 500mA max
Potenza d'uscita	1500W
Potenza di spunto	3000W
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata
Efficienza	> 85%
Consumo a vuoto	< 0.4A
Tensione d'allarme batteria scarica	10.5V DC \pm 0.3V
Tensione di spegnimento automatico	9.5V DC \pm 0.3V
Tensione oltre la quale si ha lo spegnimento automatico	15V ~ 16V DC
Fusibile d'ingresso	5 da 35A
Temperatura di lavoro	Da -10°C a 50°C
Dimensioni	267x165x70mm
Peso	2295g

ESTENSIONE DEI CAVI

Se necessario si consiglia di allungare solo i collegamenti tra l'uscita dell'inverter e l'apparecchio che intendete alimentare. In ogni caso è vietato tagliare, modificare o manomettere i cavi in dotazione, pena la perdita di ogni diritto di garanzia. Nell'eventualità che sia abbia la necessità di utilizzare collegamenti più lunghi tra la batteria e l'inverter, si possono utilizzare cavi con le caratteristiche riportate nella tabella sottostante.

Lunghezza massima	Diametro minimo	Sezione minima
1 metro	4.62mm (5 AWG)	16.8mm ² (5 AWG)

10R-04 12102