

ALCAPOWER®

www.alcapower.com

DC-AC POWER



INVERTER



MODIFIED SINE WAVE

PURE SINE WAVE





MODIFIED SINE WAVE



Inverter Soft Start **150W** Input **10-15V_{cc}** Output **220V_{ac}**

912015
IRS150-12

Ingresso: 11-15V DC
Uscita: 230V AC 50Hz; USB 5V 500mA
Potenza continua: 150W
Potenza massima di spunto: 300W
Allarme batteria scarica: 10.5V DC \pm 3%
Spegnimento per sovratensione: \geq 15V DC
Assorbimento a vuoto: $<$ 0.45A
Fusibile ingresso DC: 25A
Presa d'uscita: N. 1 SHUKO



Dimensioni: 152x103x61mm
Peso: circa 580gr

Allarmi: spegnimento automatico per batteria scarica, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.

Inverter Soft Start **150W** Input **20-30V_{cc}** Output **220V_{ac}**

924015
IRS150-24

Ingresso: 22-30V DC
Uscita: 230V AC 50Hz; USB 5V 500mA
Potenza continua: 150W
Potenza massima di spunto: 300W
Allarme batteria scarica: 21V DC \pm 3%
Spegnimento per sovratensione: \geq 30V DC
Assorbimento a vuoto: $<$ 0.25A
Fusibile ingresso DC: 15A
Presa d'uscita: N. 1 SHUKO



Dimensioni: 152x103x61mm
Peso: circa 580gr

Allarmi: spegnimento automatico per batteria scarica, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.

Inverter Soft Start **150W** Input **10-15V_{cc}** Output **220V_{ac}**

912010
AP12-150LT

Ingresso: 11-15V DC
Uscita: 230V AC 50Hz; USB 5V 500mA
Potenza continua: 150W
Potenza massima di spunto: 300W
Allarme batteria scarica: 10.5V DC \pm 3%
Spegnimento per sovratensione: \geq 15V DC
Assorbimento a vuoto: $<$ 0.45A
Fusibile ingresso DC: 25A
Presa d'uscita: N. 1 SHUKO

Dimensioni: \varnothing 72x150mm
Peso: circa 430gr



Allarmi: spegnimento automatico per batteria scarica, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.

Inverter Soft Start **300W** Input **10-15V_{cc}** Output **220V_{ac}**

912030
IRS300-12

Ingresso: 11-15V DC
Uscita: 230V AC 50Hz; USB 5V 500mA
Potenza continua: 300W
Potenza massima di spunto: 600W
Allarme batteria scarica: 10.5V DC \pm 3%
Spegnimento per sovratensione: \geq 15V DC
Assorbimento a vuoto: $<$ 0.45A
Fusibile ingresso DC: 2 da 20A
Presa d'uscita: N. 1 SHUKO

Dimensioni: 180x103x61mm
Peso: circa 756gr



Allarmi: spegnimento automatico per batteria scarica, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.

Inverter Soft Start **300W** Input **20-30V_{cc}** Output **220V_{ac}**

924030
IRS300-24

Ingresso: 22-30V DC
Uscita: 230V AC 50Hz; USB 5V 500mA
Potenza continua: 300W
Potenza massima di spunto: 600W
Allarme batteria scarica: 21V DC \pm 3%
Spegnimento per sovratensione: \geq 30V DC
Assorbimento a vuoto: $<$ 0.25A
Fusibile ingresso DC: 2 da 10A
Presa d'uscita: N. 1 SHUKO

Dimensioni: 180x103x61mm
Peso: circa 756gr



Allarmi: spegnimento automatico per batteria scarica, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.

Inverter Soft Start **600W** Input **10-15V_{cc}** Output 220Vac

912060
IRS600-12

Ingresso: 11-15V DC
Uscita: 230V AC 50Hz; USB 5V 500mA
Potenza continua: 600W
Potenza massima di spunto: 1200W
Allarme batteria scarica: 10.5V DC \pm 3%
Spegnimento per sovratensione: \geq 15V DC
Assorbimento a vuoto: $<$ 0.45A
Fusibile ingresso DC: 2 da 40A
Presa d'uscita: N. 1 SHUKO

Dimensioni: 230x100x60mm
Peso: circa 1045gr



IN DOTAZIONE



Allarmi: spegnimento automatico per batteria scarica, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.

Inverter Soft Start **600W** Input **20-30V_{cc}** Output 220Vac

924060
IRS600-24

Ingresso: 22-30V DC
Uscita: 230V AC 50Hz; USB 5V 500mA
Potenza continua: 600W
Potenza massima di spunto: 1200W
Allarme batteria scarica: 21V DC \pm 3%
Spegnimento per sovratensione: \geq 30V DC
Assorbimento a vuoto: $<$ 0.25A
Fusibile ingresso DC: 2 da 20A
Presa d'uscita: N. 1 SHUKO

Dimensioni: 230x100x60mm
Peso: circa 1045gr



IN DOTAZIONE



Allarmi: spegnimento automatico per batteria scarica, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.

Controllo Remoto per Inverter Soft Start **12V**

912005
RC12V-S

Compatibilità INVERTER 12V:

1000W	912100	IRS1000-12
1500W	912150	IRS1500-12
3000W	912200	IRS3000-12



Inverter Soft Start 1000W Input 10-15V_{cc} Output 220V_{ac}


912100
IRS1000-12

Ingresso: 11-15V DC
Uscita: 230V AC 50Hz; USB 5V 500mA
Potenza continua: 1000W
Potenza massima di spunto: 2000W
Allarme batteria scarica: 10.5V DC \pm 3%
Spegnimento per sovratensione: \geq 15V DC
Assorbimento a vuoto: $<$ 0.45A
Fusibile ingresso DC: 6 da 20A
Presse d'uscita: N. 2 SHUKO

Dimensioni: 237x165x70mm
Peso: circa 1881gr

**Porta d'ingresso
per controllo remoto.**

Allarmi:
spegnimento automatico per batteria scarica,
sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.



Inverter Soft Start 1000W Input 20-30V_{cc} Output 220V_{ac}


924100
IRS1000-24

Ingresso: 22-30V DC
Uscita: 230V AC 50Hz; USB 5V 500mA
Potenza continua: 1000W
Potenza massima di spunto: 2000W
Allarme batteria scarica: 21V DC \pm 3%
Spegnimento per sovratensione: \geq 30V DC
Assorbimento a vuoto: $<$ 0.3A
Fusibile ingresso DC: 4 da 15A
Presse d'uscita: N. 2 SHUKO

Dimensioni: 237x165x70mm
Peso: circa 1881gr

**Porta d'ingresso
per controllo remoto.**

Allarmi:
spegnimento automatico per batteria scarica,
sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.



Inverter Soft Start 1500W Input 10-15V_{cc} Output 220Vac

912150
IRS1500-12

Ingresso: 11-15V DC
Uscita: 230V AC 50Hz; USB 5V 500mA
Potenza continua: 1500W
Potenza massima di spunto: 3000W
Allarme batteria scarica: 10.5V DC \pm 3%
Spegnimento per sovratensione: \geq 15V DC
Assorbimento a vuoto: $<$ 0.45A
Fusibile ingresso DC: 6 da 30A
Presa d'uscita: N. 2 SHUKO

Dimensioni: 260x165x70mm
Peso: circa 2295gr

**Porta d'ingresso
per controllo remoto.**



Allarmi: spegnimento automatico per batteria scarica, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.

Inverter Soft Start 1500W Input 20-30V_{cc} Output 220Vac

924150
IRS1500-24

Ingresso: 22-30V DC
Uscita: 230V AC 50Hz; USB 5V 500mA
Potenza continua: 1500W
Potenza massima di spunto: 3000W
Allarme batteria scarica: 21V DC \pm 3%
Spegnimento per sovratensione: \geq 30V DC
Assorbimento a vuoto: $<$ 0.3A
Fusibile ingresso DC: 6 da 15A
Presa d'uscita: N. 2 SHUKO

Dimensioni: 260x165x70mm
Peso: circa 2295gr

**Porta d'ingresso
per controllo remoto.**



Allarmi: spegnimento automatico per batteria scarica, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.

Controllo Remoto per Inverter Soft Start 24V

924005
RC24V-S

Compatibilità INVERTER 24V:

1000W	924100	IRS1000-24
1500W	924150	IRS1500-24
3000W	924200	IRS3000-24



Inverter Soft Start 3000W Input 10-15V_{cc} Output 220V_{ac}

912200
IRS3000-12

Ingresso: 11-15V DC
Uscita: 230V AC 50Hz; USB 5V 500mA
Potenza continua: 3000W
Potenza massima di spunto: 6000W
Allarme batteria scarica: 10.5V DC \pm 3%
Spegnimento per sovratensione: \geq 15V DC
Assorbimento a vuoto: $<$ 0.6A
Fusibile ingresso DC: 12 da 30A
Presa d'uscita: N. 2 SHUKO

Dimensioni: 380x215x100mm
Peso: circa 6085gr

**Porta d'ingresso
per controllo remoto.**

Allarmi:
spegnimento automatico per batteria scarica,
sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.



Inverter Soft Start 3000W Input 20-30V_{cc} Output 220V_{ac}

924200
IRS3000-24

Ingresso: 22-30V DC
Uscita: 230V AC 50Hz; USB 5V 500mA
Potenza continua: 3000W
Potenza massima di spunto: 6000W
Allarme batteria scarica: 21V DC \pm 3%
Spegnimento per sovratensione: \geq 30V DC
Assorbimento a vuoto: $<$ 0.4A
Fusibile ingresso DC: 12 da 15A
Presa d'uscita: N. 2 SHUKO

Dimensioni: 380x215x100mm
Peso: circa 6085gr

**Porta d'ingresso
per controllo remoto.**

Allarmi:
spegnimento automatico per batteria scarica,
sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.





PURE SINE WAVE




Inverter Sinusoidale Pura 300W Inp 10-15Vcc Out 220Vac

912130
IRP300-12

Ingresso: 11-15V DC
Uscita: 230V AC 50Hz; USB 5V 500mA
Potenza continua: 300W
Potenza massima di spunto: 600W
Allarme batteria scarica: 10.5V DC \pm 3%
Spegnimento per sovratensione: \geq 15V DC
Assorbimento a vuoto: $<$ 0.85A
Presa d'uscita: N. 2 SHUKO

Dimensioni: 205x202x70mm
Peso: circa 1559gr

**Porta d'ingresso
per controllo remoto.**



Allarmi: spegnimento automatico per batteria scarica, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.

Inverter Sinusoidale Pura 300W Inp 20-30Vcc Out 220Vac

924130
IRP300-24

Ingresso: 22-30V DC
Uscita: 230V AC 50Hz; USB 5V 500mA
Potenza continua: 300W
Potenza massima di spunto: 600W
Allarme batteria scarica: 21V DC \pm 3%
Spegnimento per sovratensione: \geq 30V DC
Assorbimento a vuoto: $<$ 0.5A
Presa d'uscita: N. 2 SHUKO

Dimensioni: 205x202x70mm
Peso: circa 1559gr

**Porta d'ingresso
per controllo remoto.**



Allarmi: spegnimento automatico per batteria scarica, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.

Inverter Sinusoidale Pura 600W Inp 10-15V_{cc} Out 220V_{ac}

912160
IRP600-12

Ingresso: 11-15V DC
Uscita: 230V AC 50Hz; USB 5V 500mA
Potenza continua: 600W
Potenza massima di spunto: 1200W
Allarme batteria scarica: 10.5V DC \pm 3%
Spegnimento per sovratensione: \geq 15V DC
Assorbimento a vuoto: $<$ 0.85A
Presa d'uscita: N. 2 SHUKO

Dimensioni: 230x205x90mm
Peso: circa 2246gr

**Porta d'ingresso
per controllo remoto.**



Allarmi: spegnimento automatico per batteria scarica, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.


Inverter Sinusoidale Pura 600W Inp 20-30V_{cc} Out 220V_{ac}

924160
IRP600-24

Ingresso: 22-30V DC
Uscita: 230V AC 50Hz; USB 5V 500mA
Potenza continua: 300W
Potenza massima di spunto: 600W
Allarme batteria scarica: 21V DC \pm 3%
Spegnimento per sovratensione: \geq 30V DC
Assorbimento a vuoto: $<$ 0.5A
Presa d'uscita: N. 2 SHUKO

Dimensioni: 230x205x90mm
Peso: circa 2246gr

**Porta d'ingresso
per controllo remoto.**



Allarmi: spegnimento automatico per batteria scarica, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.

Controllo Remoto per Inverter Onda Pura 12V

912125
RC12V-P

Compatibilità INVERTER 12V:

300W	912130	IRP300-12
600W	912160	IRP600-12
1000W	912210	IRP1000-12
1500W	912215	IRP1500-12
3000W	912230	IRP3000-12



Inverter Sinusoidale Pura 1000W Inp 10-15V_{cc} Out 220V_{ac}

912210
IRP1000-12

Ingresso: 11-15V DC
Uscita: 230V AC 50Hz; USB 5V 500mA
Potenza continua: 1000W
Potenza massima di spunto: 2000W
Allarme batteria scarica: 10.5V DC \pm 3%
Spegnimento per sovratensione: \geq 15V DC
Assorbimento a vuoto: < 1A
Presse d'uscita: N. 2 SHUKO

Dimensioni: 316x205x95mm
Peso: circa 3390gr

**Porta d'ingresso
per controllo remoto.**



Allarmi: spegnimento automatico per batteria scarica, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.


Inverter Sinusoidale Pura 1000W Inp 20-30V_{cc} Out 220V_{ac}

924210
IRP1000-24

Ingresso: 22-30V DC
Uscita: 230V AC 50Hz; USB 5V 500mA
Potenza continua: 1000W
Potenza massima di spunto: 2000W
Allarme batteria scarica: 21V DC \pm 3%
Spegnimento per sovratensione: \geq 30V DC
Assorbimento a vuoto: < 0.6A
Presse d'uscita: N. 2 SHUKO

Dimensioni: 316x205x95mm
Peso: circa 3390gr

**Porta d'ingresso
per controllo remoto.**



Allarmi: spegnimento automatico per batteria scarica, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.

Controllo Remoto per Inverter Onda Pura 24V

924125
RC24V-P

Compatibilità INVERTER 24V:

300W	924130	IRP300-24
600W	924160	IRP600-24
1000W	924210	IRP1000-24
1500W	924215	IRP1500-24
3000W	924230	IRP3000-24



Inverter Sinusoidale Pura 1500W Inp 10-15V_{cc} Out 220V_{ac}

912215
IRP1500-12

Ingresso: 11-15V DC
Uscita: 230V AC 50Hz; USB 5V 500mA
Potenza continua: 1500W
Potenza massima di spunto: 3000W
Allarme batteria scarica: 10.5V DC \pm 3%
Spegnimento per sovratensione: \geq 15V DC
Assorbimento a vuoto: $<$ 1A
Presse d'uscita: N. 2 SHUKO

Dimensioni: 316x205x95mm
Peso: circa 3565gr

**Porta d'ingresso
per controllo remoto.**

Allarmi:
spegnimento automatico per batteria scarica,
sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.



Inverter Sinusoidale Pura 1500W Inp 20-30V_{cc} Out 220V_{ac}

924215
IRP1500-24

Ingresso: 22-30V DC
Uscita: 230V AC 50Hz; USB 5V 500mA
Potenza continua: 1500W
Potenza massima di spunto: 3000W
Allarme batteria scarica: 21V DC \pm 3%
Spegnimento per sovratensione: \geq 30V DC
Assorbimento a vuoto: $<$ 0.6A
Presse d'uscita: N. 2 SHUKO

Dimensioni: 316x205x95mm
Peso: circa 3565gr

**Porta d'ingresso
per controllo remoto.**

Allarmi:
spegnimento automatico per batteria scarica,
sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.



Inverter Sinusoidale Pura 3000W Inp 10-15V_{cc} Out 220V_{ac}

912230
IRP3000-12

Ingresso: 11-15V DC
Uscita: 230V AC 50Hz; USB 5V 500mA
Potenza continua: 3000W
Potenza massima di spunto: 6000W
Allarme batteria scarica: 10.5V DC \pm 3%
Spegnimento per sovratensione: \geq 15V DC
Assorbimento a vuoto: $<$ 1A
Presa d'uscita: N. 2 SHUKO

Dimensioni: 390x251x141mm
Peso: circa 7410gr

**Porta d'ingresso
per controllo remoto.**

Allarmi:
spegnimento automatico per batteria scarica,
sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.



Inverter Sinusoidale Pura 3000W Inp 20-30V_{cc} Out 220V_{ac}

924230
IRP3000-24

Ingresso: 22-30V DC
Uscita: 230V AC 50Hz; USB 5V 500mA
Potenza continua: 3000W
Potenza massima di spunto: 6000W
Allarme batteria scarica: 21V DC \pm 3%
Spegnimento per sovratensione: \geq 30V DC
Assorbimento a vuoto: $<$ 0.6A
Presa d'uscita: N. 2 SHUKO

Dimensioni: 390x251x141mm
Peso: circa 7410gr

**Porta d'ingresso
per controllo remoto.**

Allarmi: spegnimento automatico per batteria scarica,
sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.

