

## Inverter Onda Sinusoidale Pura IPC 24V 2000W con funzione By-Pass della rete AC e caricabatterie



8059174950408

Codice **924316**

Modello **IPC2000-24**



### ACCESSORI IN DOTAZIONE

Cavi connessione batteria



Controllo remoto con cavo da 5 metri



Cavo connessione alla rete elettrica AC



Fusibili di ricambio

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Funzione Inverter	Tensione d'ingresso	20-30V DC
	Consumo a vuoto	≤0.75A
	Tensione d'uscita	220V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz
	Potenza nominale	2000W
	Potenza di spunto	4000W
	Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD ≤ 3%circa
	Efficienza	>90%
	Tensione d'allarme batteria scarica	21V DC ± 1V
	Tensione di spegnimento automatico	19V DC ± 1V
	Spegnimento per sovratensione	31V DC ± 1V
	Protezione sovraccarico	2100W ~ 2200W
Spegnimento per sovratemperatura	>60°C	
Funzione by-pass rete AC	Ingresso AC	170-260V AC 50Hz
	Commutazione a funzione inverter	<10ms
	Commutazione a tensione di rete AC	17s
	Protezione da sovratensione	260V AC
	Protezione da sottotensione	170V AC
Caricabatterie	Massima corrente di carica	7A
	Uscite USB	2 x 5V DC 2.1A max.
	Grado IP	IP20
	Dimensioni	395x230x108mm
	Peso	5700g

### ESTENSIONE DEI CAVI

Se necessario si consiglia di allungare solo i collegamenti tra l'uscita dell'inverter e l'apparecchio che intendete alimentare. In ogni caso è vietato tagliare, modificare o manomettere i cavi in dotazione, pena la perdita di ogni diritto di garanzia. Nell'eventualità che sia abbia la necessità di utilizzare collegamenti più lunghi tra la batteria e l'inverter, si possono utilizzare cavi con le caratteristiche riportate nella tabella sottostante.

Lunghezza massima	Diametro minimo	Sezione minima
1 metro	4.12mm (6 AWG)	13.3mm <sup>2</sup> (6 AWG)

**E8** 10R-05 10527